

## Διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων wifi σε Xprinters με το POS PRINTER TEST V3.2

1. Συνδέουμε τον εκτυπωτή με USB ή με καλώδιο δικτύου. Πατάμε Print για να βεβαιωθούμε ότι η σύνδεση είναι επιτυχής και στην συνέχεια επιλέγουμε Advanced.

POS Printer test V3.2

Port Select:  LPT  COM  USB  NET

Printer Type:  POS-58  POS-76  POS-80

LPT Settings: LPT1

COM Settings: COM3 128000 RTS

NET Set

Local IP: 192 . 168 . 0 . 77

Printer IP: 192 . 168 . 0 . 241

New IP: 192 . 168 . 1 . 100

New ID: 0 . 0 . 0 . 0

Refresh Auto Set Ip

Connect Ping

Set New IP NetMonitor

New ID (Set last four ID)

Content:  NO. Rep: 1  HEX Clear  AutoSend Cyc: 500 ms  CutPaper

1 2 3

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Print

Cut Paper

Open cash drawer

Traditional

Driver Print

Advanced

中文简体

POS printer test tool V3.2

2022-07-05 09:40:43

Power by Lee (C) 2020

USB:

2. Στην παρακάτω advanced καρτέλα επιλέγουμε SetNet

The image shows a software window titled "Advanced" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a list of settings for a printer, each with a label and one or more interactive elements (buttons, dropdown menus, text boxes, checkboxes).

Setting Category	Interactive Elements
H Parameter Settings:	Print H, Set Delta, 5 (dropdown)
Code page Settings:	PrintCodePage, SetCodePage, 0 (text box)
NV Logo Test	NV Download (1c 70), NV Download (1d 28)
Barcode Printing test:	Print BarCode, UPC_A (dropdown), 129 (dropdown), Height
P76 Buzzer Settings:	Set Buzzer, OFF (dropdown), Set Paper saving
P76 Density Settings:	Set, NORMAL (dropdown)
P80 Black sens:	Set Sensitivity, 12 (dropdown), 12 (dropdown), <input type="checkbox"/> SensH
baud rate settings:	Set BaudRate, 19200 (dropdown), (Only P58 and P76E)
DIP Settings:	Set P58 DIP, Set P80 DIP, Set P76 DIP
2D Barcode test:	Print 2D Barcode
Net Settings:	Set Net, Set Bluetooth
USB MODE Settings:	USB Printing, Virtual COM
Black Mark Settings:	Set 80 BlackMark, Set 76 BlackMark
File data send	Open File send
Cut With Beep	Cut With Beep Set, (dropdown)
InputBox Codepage:	737 - Greek(DOS) (dropdown), SET

3. Εισάγουμε στο παρακάτω παράθυρο τις ρυθμίσεις IP και wifi και επιλέγουμε SET ALL. Ο εκτυπωτής παράγει σύντομους ήχους επιβεβαίωσης και βγαίνει μήνυμα στην οθόνη ότι οι ρυθμίσεις καταχωρήθηκαν. Προσοχή στο πεδίο Wifi cmd όπου διορθώνουμε την πρώτη επιλογή με την σωστή IP που θέλουμε.

Net Settings

Net Settings

IP Address: 192 . 168 . 6 . 192 SetIPAddr

NetMask 255 . 255 . 255 . 0 SetNetMask

GateWay 192 . 168 . 6 . 1 SetGateWay

Set above contents

WiFi Settings

SSID: ICS GUEST

WiFi Key icsguest

Key Type WPA2\_AES\_PSK

Set above contents

WiFi CMD: AT+SIP=1,192.168.2.106

CMD Set

Set All

Return

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχουμε να κάνουμε με παλαιότερους εκτυπωτές ίσως χρειαστεί παλιότερη version του Printer Test Tool