ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SD ΣΕ i30

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Z ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1) Εκδίδουμε Z Αναφορά από την ταμειακή μηχανή (**501 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.]**)
2) Εκδίδουμε την Αναφορά περιόδου:
   Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**
   Επιλέγουμε **ΑΝΑΦΟΡΕΣ "Z"** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
   Επιλέγουμε **ΜΗΔ.ΣΥΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
3) Πατάμε 2 φορές το πλήκτρο **[ΜΕΡ.ΣΥΝ] (ESC)** ώστε να επιστρέψουμε στην **ΠΩΛΗΣΗ**
4) Πατάμε **999 [ΜΕΡ.ΣΥΝ]**. και διαβάζουμε την έκδοση του προγράμματος που θα εκτυπωθεί. Αναλόγως από την έκδοση που θα εκτυπωθεί π.χ. V5.0 , V5.1 ή νεώτερη, ακολουθούμε τις αντίστοιχες οδηγίες των περιπτώσεων Α ή Β παρακάτω.

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ Φ.Τ.Μ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ V5.0

1) Αποσφραγίζουμε την Φ.Τ.Μ.
2) Αντιγράφουμε το αρχείο **I30_CM3.BIN** σε μία κάρτα microSD και την τοποθετούμε στην υποδοχή της εξωτερικής κάρτας της Φ.Τ.Μ. .
Σημείωση: Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εξωτερική κάρτα της Φ.Τ.Μ.

3) Με τη μηχανή αναμμένη, τοποθετούμε ένα Jumper στη θέση **J7** στην κεντρική πλακέτα
Σημείωση: το ίδιο jumper που χρησιμοποιούμε στο reset

4) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ],** επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ,** εισάγουμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

7) Επιλέγουμε **REL...** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η έκδοση του προγράμματος που βρίσκεται στην κάρτα

8) Πατάμε μία φορά το **[ΜΕΡ.ΣΥΝ.]** , στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** , Επιλέγουμε με τα βέλη **ΝΑΙ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Το πρόγραμμα θα φορτωθεί στην Φ.Τ.Μ. και η μηχανή θα κάνει επανεκκίνηση

Ολοκληρώνουμε το reset

9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **CMOS-RESET**, πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
Στην συνέχεια θα εμφανιστεί **ΒΛΑΒΗ CMOS**

10) Εισάγουμε τον **ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

11) Η Φ.Τ.Μ. θα ζητήσει ημερομηνία, την εισάγουμε σε 6ψήφια μορφή (π.χ. 010522) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

12) Μετά θα ζητήσει ώρα, την εισάγουμε σε 6ψήφια μορφή (π.χ. 110000) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΒΓΑΛΕ ΤΟ JUMPER**

13) Αφαιρούμε το Jumper που τοποθετήσαμε και πατάμε το πλήκτρο **[C]**.

Η διαδικασία της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ Φ.Τ.Μ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ V5.1 ή ΝΕΟΤΕΡΗ (χωρίς αποσφράγιση)

1) Αντιγράφουμε το αρχείο **I30_CM3.BIN** στην κάρτα και την τοποθετούμε στην υποδοχή της εξωτερικής κάρτας.

2) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ],** επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

3) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ,** εισάγουμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Επιλέγουμε **REL...** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η έκδοση του προγράμματος που βρίσκεται στην κάρτα

6) Πατάμε μία φορά το **[ΜΕΡ.ΣΥΝ.]** , στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ?** , Επιλέγουμε με τα βέλη **ΝΑΙ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Το πρόγραμμα θα φορτωθεί στην Φ.Τ.Μ. και η μηχανή θα κάνει επανεκκίνηση

Ολοκληρώνουμε το reset

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **CMOS-RESET**, πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
Στην συνέχεια θα εμφανιστεί ΒΛΑΒΗ CMOS

8) Εισάγουμε τον **ΚΩΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

9) Η Φ.Τ.Μ. θα ζητήσει ημερομηνία, την εισάγουμε σε 6ψήφια μορφή (π.χ. 010522) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

10) Μετά θα ζητήσει ώρα, την εισάγουμε σε 6ψήφια μορφή (π.χ. 110000) και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Η διαδικασία της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SD ΣΕ i30

Στη Φ.Τ.Μ. i30, από την έκδοση V6.0 και νεότερη, υπάρχει η δυνατότητα **έκδοσης τιμολογίων** και **εισαγωγή σχολίων** στην απόδειξη.

<u>Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες αυτές στα πλήκτρα, θα πρέπει μετά την αναβάθμιση να γίνει μηδενισμός πλήκτρων.</u>

1) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ],** επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

2) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ,** εισάγουμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Επιλέγουμε **ΠΛΗΚΤΡΩΝ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ],** Επιλέγουμε **[ΜΗΔΕΝΙΣ.]** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ].** Στη συνέχεια επιλέγουμε με τα βέλη **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ → ΝΑΙ** και πατάμε [**ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Πλέον πατώντας το πλήκτρο **[ΕΠΙΠΕΔΟ2] & [ΑΛΛΑΓΗ]** καλούμε την λειτουργία **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ** ενώ πατώντας **[ΕΠΙΠΕΔΟ2] & [ΧΕΙΡ.]** καλούμε την λειτουργία **ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ**.